

LELIWA - rzut parteru



Układ przewodów wewn: TN-S (L1,L2,L3,N,PE)
Ochrona od porażen:
"Samocz. szybkie wyłączenie zasilania."

OPRAWY

- C6.4** Oprawa dostrop. LED 600x600 34 W/4480lm
rama tłoczona AL, klosz mikropryzmat., IP40, II kl.
- C6.5** Oprawa dostrop. LED 600x600 40W/5150lm
rama tłoczona AL, klosz mikropryzmat., IP40, II kl.
- C5.D** Oprawa dostrop. LED 600x600 22W/3000-5000lm DALI
rama tłoczona AL, klosz mikropryzmat., IP40, II kl.
z czujką dostosowującą natężenie do światła dziennego
- C4.4** Oprawa natynk.; obud. i klosz z PC; dł. 1060mmmin. 4000lm/25W 4000K IP66
- ML1** Oprawa zawieszana LED 31W/4200lm 4000K IP40 o rozsyłe "góra dół"60/40
profil AL zielony dł. 1350mm, dyfuzor mikropryzmat+2 przełącz. podczerwieni
- Kinkiet liniowy LED1000lm/7W IP54 - korpus AL anodowany
klosz poliwęglan opał, dł. ~520mm, kolor obud. biały
- Plafoniera zewnętrz. LED fi 360 17W, IP65; IK10 k.l.III, tworzywo białe
z automatycznym czujnikiem zmierzchu i ruchu 30%/100% regul. natężenia.

c.d. OPRAWY

- D5.2** Oprawa dostrop. dowlight 18W/2500lm IP44,K4000 fi 175mm
rozsył szeroki, odlew AL z białą ramką, srebrny odbłyśnik, k.l.II
- D7.H** Oprawa dostrop. dowlight 16W/2200lm IP44,K4000 fi 155mm
rozsył szeroki, odlew AL z białą ramką, srebrny odbłyśnik, k.l.II
- AWZ** **AW2** **EW1** Oprawy awaryjne i ewakuacyjne -wg. legendy
- N** Oznaczenie opraw oświetl. nocnego - obwód
załączany przekaźnikiem zmierzchowym

UWAGA: Wszystkie oprawy oświetl. awaryjne (autonomiczne i dwufunkcyjne)
mają być wyposażone w mikroprocesorowy układ nadzoru (np. protokół DALI)

- CI** - Multisensor DALI-2 o szer. kącie detekcji i funkcji CL /pt
- PB6** - Panel 6-przyciskowy DALI-2
- Panel** - Panel dotykowy

OSPRZĘT

- G** Gniazdo wtyk. 3-faz. 5-styk. 32A z wyłącz. IP54, II Kl.
- W-kot** Wyłącznik p.pozar. kotłowni
- GSW** i wypusty uziemiające, MSW
- ASBiG** Moduł sterowniczy ASBiG
- G** Gniazdo wtyk. bezpiecz. 24V n/t, hermetyczne
- T** Tablice elektryczne rozdzielcze p/t (E30)
- K** Kamera IP wewnętrzna kopułkowa 4 Mpx, opcja dzień/noc kolor
- K** Kamera IP zewnętrz. tubowa 4Mpx z opcją dzień/noc kolor
- Z** Zwora magnetyczna drzwiowa 12V
- P** Przycisk PPWP. głównego wyłącz. p-pozar. CNBOP
- Z** Zestaw do tabl. interaktywnej w ramce wielokr. p/t
(gn. 230V+ RJ45)
- CSP** Centrala poz. CSP
- T** Terminal pielęgniarSKI
- L** Lampa bakteriobójcza
- W** Włącznik czasowy lampy bakterio.
- G** Gniazdo wtyk. oświetl. bezpiecz. 24V n/t, hermetycz.
- P** Przycisk wyjścia awaryjnego
- RZ/1; RZ/2** Rozdzielnica naścienn., obud. izolac. IP54
320x230x115mm; wyposaż. 2xgn. 3-f. (32 i 16A)
2xgn. 1-f. 16A oraz zabezpiecz. różnic. nadprąd
(dla zasil. imprez plenerowych)
- 2 kpl.** - ostateczną lokalizację ustalić na etapie rwykonawstwa

PiN.IN.EL

Obiekt: Remont i przebudowa bud. sanatorium "LELIWA"
w Rymanowie Zdroju; ul. Wyspiańskiego 2; dz.nr 434
Inwestor: Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju
ul. Zdrojowa 48; 38-481 Rymanów Zdrój

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PARTERU
RZUT PARTERU skala: 1:100

Projekt:

LELIWA

Data:

Lipiec 2025r

Projektant:

inż. Ludwik Więch

Upraw.

nr GT-8341/42/77

Podpis:

Rys. nr
E-2